



data & communications
www.datatrans.fr

D&C 890BT Series

Manuel d'installation



Nom d'appairage : M890BT

Spécification Bluetooth : CSR-V5.0, double mode, compatible vers le bas

Gamme de Fréquence : 2.4 GHz - 2.480 GHz

Protocoles : A2DP, AVRCP, HFP, AAC, etc.

Deux appareils Bluetooth peuvent être connectés en même temps.

Distance de transmission de 30 mètres (la distance de transmission dépend de l'environnement et de l'appareil Bluetooth).

Temps maximum en conversation : 20 Heures, en veille : 200 heures

Certifications :

CE , RoHS, WEEE, FCC, ISO 9001

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

Haut-parleur :

Fréquence : 20Hz-20 KHz, Hi-fi Distorsion : 1%

Canal sonore :

Binaural : Stéréo, Monaural : Mono

Microphone :

Microphone : microphone directionnel à réduction de bruit

Structure Anti-Bruit acoustique

Un son et une voix cristallin (DSP)

Batterie du casque :

Type : Lithium-ion polymère ,capacité : 320mAh

Tension de Charge : 5V DC

Durée de vie : Minimum 1000 Fois, température de fonctionnement : -10°C à + 60°C

Temps de chargement : 2 heures

Interface : Micro USB

Base de chargement :

Poids net : 115g

Poids net du casque :

D&C 890BT M (monaural) : 70g

D&C 890BT D (binaural) : 95g



data & communications
www.datatrans.fr

D&C 890BT Series

Manuel d'installation

Structure Features:





D&C 890BT Series

Manuel d'installation

Bouton	Fonction	Action
Bouton On / Off	Casque / on	Curseur sur l'icône ON
	Casque / off	Curseur sur l'icône OFF
Bouton plus	Volume Plus	Appuyer sur le bouton + pour augmenter le Volume du haut-parleur
	Chanson suivante	Appuyer longuement sur le bouton plus pour passer à la chanson suivante
Micro muet	Micro Muet	Appuyer sur le bouton de sourdine pour activer la mise en sourdine du micro pendant un appel, il y aura un bip toutes les 3 secondes en mode muet, appuyer sur le bouton muet pour annuler le Micro muet
Bouton moins	Volume moins	Appuyer sur le bouton moins pour diminuer le volume du haut-parleur
	Dernière chanson	Appuyer longuement sur le bouton moins pour passer à la dernière chanson lors de la lecture de musique
Bouton Multifonction	Pause	Appuyer sur le bouton multifonction lors de la lecture de musique
	Dérocher / Raccrocher	Appuyer sur le bouton multifonction
	Rejeter l'appel	Appuyer longuement sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.

Couplage avec un appareil Bluetooth :

- 1) Assurez-vous que votre smartphone, ordinateur portable ou téléphone de bureau dispose de la fonction Bluetooth.
- 2) Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, ordinateur portable ou téléphone de bureau.
- 3) Allumez votre casque (faites glisser l'interrupteur sur "on"), vous entendrez "power on". Le voyant LED clignotera alternativement en rouge et bleu, ce qui indique que le casque est en mode d'appairage.
- 4) Une fois le casque appairé le voyant LED s'allume en bleu toutes les 5 secondes



D&C 890BT Series

Manuel d'installation

Couplage du casque à votre Smartphone, ordinateur portable ou téléphone de bureau Bluetooth :

- 1) Recherchez un appareil Bluetooth sur votre smartphone, ordinateur portable ou téléphone de bureau.
- 2) Ouvrez le menu « Bluetooth » et appuyez sur « découvrir » ou « ajouter » pour rechercher M890BT sur votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou téléphone de bureau
- 3) Lorsque le M890BT apparaît sur la liste de vos appareils Bluetooth, veuillez cliquer dessus pour commencer le couplage.

Vous entendrez "connected" lorsque l'appairage sera réussi et le voyant DEL clignotera en bleu à plusieurs reprises toutes les 5 secondes

- 4) Ce casque peut stocker les appareils déjà jumelés en mémoire. Lorsqu'il est allumé, le casque se connecte automatiquement aux deux premiers périphériques en mémoire

Tonalités du casque :

État du casque	Tonalité
Allumer	Power On
Eteindre	Power off
Appairage réussi	Connected
Volume Haut/Bas	"Bip"
Batterie Faible	"Bip" toutes les 5 minutes
Micro muet	"Bip" toutes les 3 secondes



D&C 890BT Series

Manuel d'installation

Signification des LED's du casque

État du casque	État de la LED
Mode appairage	La lumière clignote alternativement en bleu et rouge
Association réussie	La lumière clignote en bleu à plusieurs reprises toutes les 5 secondes
Batterie faible	La lumière clignote en rouge rapidement
Casque en charge	Lumière rouge allumée en permanence
Charge complète	Lumière bleue allumée en permanence
Etat audio	Lumière bleue allumée, lumière rouge éteinte
Appel (occupé) état	Lumière rouge allumée, lumière bleue éteinte

1) Jumelage avec deux appareils :

Le D&C 890BT peut être couplé avec 2 appareils simultanément.

Connectez le premier appareil avec le D&C 890BT

Désactivez la fonction Bluetooth du premier appareil

Connectez le second appareil avec le D&C 890BT

Allumez le premier appareil fonction Bluetooth puis D&C 890BT est couplé avec les deux appareils

2) Fonction de recomposition :

Appuyer rapidement deux fois sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier appel

3) Fonction de lecture à une touche :

Appuyez une fois sur le bouton multifonction, le lecteur de musique par défaut du téléphone portable jouera automatiquement (certains téléphones portables ne peuvent pas implémenter cette fonction).



data & communications
www.datatrans.fr

D&C 890BT Series

Manuel d'installation

4) Fonction de reconnexion automatique

La connexion Bluetooth peut être automatiquement reconnectée si le casque revient à la portée du Bluetooth dans les 5 minutes.

Si la reconnexion échoue, veuillez éteindre le casque, puis le rallumer pour vous reconnecter.

5) Fonction de coupure du micro

Appuyez sur le bouton Muet pour activer la mise en sourdine du micro pendant un appel, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en sourdine pour annuler la mise en sourdine du micro

Important :

- 1). La plupart des téléphones mobiles ont un casque sur l'affichage de l'écran. Lorsque la batterie du casque est faible, le casque émet un bip toutes les 5 minutes et le voyant devient rouge. Veuillez charger le casque à temps.
- 2). Ne connectez pas le casque complètement chargé au circuit de charge pendant une longue période. Une surcharge réduira la durée de vie de la batterie.
- 3). Veuillez conserver la batterie du casque en toute sécurité.
Ne jetez pas la batterie ou le casque dans le feu ou dans l'eau pour éviter une explosion.
- 4). N'utilisez pas le casque avec un volume élevé pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner une perte auditive, écoutez toujours à un niveau modéré.

éd. août 2020

DataTrans Conseil
2, av. du Vieux Château
78200 Boivilliers
France

Tél. : +33 (0)1 34 76 34 34
Cel : +33 (0)6 07 08 62 32
Tva : FR 66 408 694 289
Rcs Versailles : 408 694 289

Sàrl au capital de 80 000 €
datatrans.conseil@orange.fr
Naf : 4651Z
Siret : 408 694 289 0039